MT-7028音頻發射器

功能特性

- ●線序/故障最大測試距離達300米
- ●音頻查線最大距離≧3公里
- ●非接觸驗電功能
- ●電話極性測試

電器規格說明

型 號	MT-7028音頻發射器
音頻發射頻率	1 k H z
音頻測試距離	≧3公里
線序/故障測試距離	300米
工作電流	≦65mA
音色	高/低雙音調
可測試連接埠	RJ45(8pin)/RJ11(6pin)共用插座,提供RJ45/RJ11線對測試和RJ45音頻導線用,RJ11(6pin)插座,提供RJ11(6P/6C/4C/2C)音頻導線用
適用電纜線	RJ45,RJ11,同軸電纜線和一般單芯/多芯絞線用鱷魚夾線測試
功能選擇	5個按式開關(電源,尋線,線對,短路,電話正負極性)
短路 / 導通測試	1個LED(≦300Ω)
輸出信號電壓	8Vp-p
線序/故障指示	8個LED
網路線　屏障 / 非屏障指示	1個LED
電話線正負極性指示	1個雙色LED
電信設備與路由器活電測試	有
電壓保護	交流60V或直流48V
自動關機	約一小時
電池低壓指示	6.5V(電源指示燈閃爍)
電池	DC 9.0V(NEDA 1604/6F22 DC9V x1pcs)
外觀尺寸	長135mm x 寬80mm x 深35mm
型 號	**MT-7028音頻接收器**
音頻發射頻率	1 k H z
工作電流	≦50mA
可測試連接埠	RJ45(8pin)/RJ11(6pin)共用插座
功能選擇	**3段滑動開關(非接觸驗電,關機,LED照明電源**
耳機座	1個
信號強弱指示	1個LED & 蜂鳴器
線序/故障指示	8個LED
網路線　屏障 / 非屏障指示	1個LED
非接觸驗電(NCV)指示	1個LED(交流90~1000V)
工作照明	1個LED
電池	DC 9.0V(NEDA 1604/6F22 DC9V x1pcs)
外觀尺寸	長198mm x 寬45mm x 深33mm
配件	RJ45轉接線,RJ11轉接線,鱷魚夾轉接線,耳機,攜存袋

設計規格如有變更,恕不另行通知