



### 線上解電器 (電源模組) PS-2V3



- 體積小可置於防護罩內

輸入電壓：30 ~ 90V AC  
輸出電壓：12V DC 3A × 2組、12V / 5V 3A × 1組  
外型尺寸：118 (H) × 62 (W) × 38 (H) mm

### AC電源供應器



短路保護：故障短路排除後，自動恢復供電。

輸入電壓範圍：AC90-110V/220V ±10%  
輸入電壓頻率：60HZ/50HZ  
輸入電壓波形：步進方波  
輸出電壓：AC 60V. 90V±3V  
供電效率：≥85%

## 交換式電源供應器 (AC110/220 TO DC12V)



MODEL :

NES-15-12V/1.3A , NES-25-12V/2.1A , NES-35-12V/3A , NES-50-12V/4.2A , NES-75-12V/6.2A , NES-100-12V/8.5A

產品特性：

- 1.一般AC輸入全電壓(85~264VAC)(NES-100具選擇開關)
- 2.本產品具有過電壓、過電流、短路保護裝置
- 3.體積小、高效率、免風扇

- 4.100%負載燒機測試
- 5.具安規認證
- 6.2年產品保固

產品規格：

- 1.電源輸入範圍：AC85~264VAC
- 2.DC調整範圍：-5~+10%調整範圍
- 3.電流過載保護：具過載保護及復電自動回復功能
- 4.電壓過載保護：具過載保護及斷路功能
- 5.高壓測試：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1minute

- 6.工作溫度：-20~+60° C
- 7.振動測試：10~500HZ，2G 10min/1cycle，period for 60 min each along X，Y，Z axes
- 8.安全規範：美規UL60950-1 / 德國安規TUV EN60950-1
- 9.電磁波安全規範：EN55022class，B / EN61000-3-2，3 / EN61001-4-2，3，4，5，6，8，11 / ENV50204