



## 遙控防盜主機設定開關

ED-K3000 · ED-K3000A

### 功能特性

- 具緊急求救、暫態 ON / OFF 選擇功能
- 適用於各種防盜主機設定
- 遙控各種電動門或門禁鎖控制 (1 秒及 5 秒選擇) (K-3000A 機種)
- 具設定 / 解除 / 緊急 / 喇叭獨立接點輸出



ED-K3000

ED-K3000A

### 電器規格說明

型號	ED-K3000	ED-K3000A
工作電壓	DC 12V	
接點出力	2 組 NO / NC	
遙控距離	80 M (直線距離) + 無遮蔽物	
安全密碼	3 態 8 碼 6561 組	
動作方式	開機響一聲，關機響三聲	
外型尺寸	118 (L) × 62 (W) × 38 (H) mm	110 (L) × 89 (W) × 30 (H) mm