



600W / 1200W 擴音主機

YT-600 / YT-1200

功能特性

- 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
- 具高/低阻抗輸出。
- 具 ϕ 6.3m/m 非平衡式混合輸入插座。
- 外部輸入具 3 組梅花端子插座。
- 附 LED VU 指示燈。
- MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
- 具有高/低音音質控制。



電器規格說明

型號	YT-600	YT-1200
輸出功率	600W	1200W
輸入	MIC Input \times 5CH 2mv-54dB at 600 Ω AUX Input \times 1CH 90mv-22dB at 100K Ω RCA terminal input \times 3CH 100mv-30dB at 10K Ω	
輸出阻抗	Low impedance output 0, 4 Ω , 8 Ω , 16 Ω High impedance output 100V, 200V	
輸出指示	LED Level Meter	
音質控制	Bass \pm 10dB at 100Hz Treble \pm 10dB at 10KHz	
錄音輸出	LINE OUT 500mv	
頻率響應	25Hz ~ 18KHz \pm 3dB	
AC 電源	AC 110V 50 / 60Hz	
DC 電源	DC 24V	
雜音比	69dB	
重量	29.4kg	42.8kg
尺寸	480W \times 400D \times 178H (mm)	